

ACD-E

Multi Sensore Indirizzato con Rilevazione di CO

Caratteristiche

- ▶ Profilo basso
- ▶ Elementi sensibili a Calore, Fumo e CO
- ▶ Funzionalità di Allarme CO per tossicità (COHb)
- ▶ Vita sensore CO 10 anni
- ▶ Soglia di allarme incendio regolabile
- ▶ Uscita indicatore remoto e LED comandabili separatamente, se richiesto*2
- ▶ LED a 2 colori (Interrogazione: Verde, Allarme: Rosso)
- ▶ 24 Modalità di funzionamento certificate EN
- ▶ Durata della cella CO fino a 10 anni*1
- ▶ Cella CO completamente monitorata, con avviso di fine vita sulla centrale.
- ▶ 3 anni di garanzia.



Descrizione

Multi-sensore indirizzato alimentato da loop, con elementi sensibili a fumo, calore e CO. Il dispositivo offre 24 diverse modalità di funzionamento*2 e si adatta perfettamente agli altri rivelatori della gamma ESP. L'elemento

sensibile al CO (monossido di carbonio) può essere utilizzato sia per rilevare il fumo, sia per rilevare livelli di CO pericolosi per la vita (agendo come allarme CO).

Specifiche Tecniche

Codice d'ordine	ACD-E	
Tensione di funzionamento	17 – 41 VDC	
Tensione d'impulso del loop	7 - 9 VDC	
Consumo di corrente	Quiescente	410 µA (typ)*3
	Corrente di loop (quando viene interrogato)	22 mA ± 20%*3
	Indicatore remoto	8.0 mA ± 20%*3
	Corrente LED	9.1 mA*3
	Corrente di picco	40 mA (for 50 ms)
Intervallo di temperatura di funzionamento*4	- 10 °C to + 50 °C	
Umidità relativa	<95% RH (at 40 °C) <80% RH (at 50 °C)	
Intervallo di temperatura di stoccaggio	- 20 °C to + 50 °C	
Colore / Materiale della custodia	Bianco	
Peso senza base (g)	105	
Diametro (mm) / Altezza (mm)	ø 100 / 45 (senza base)	
Basi compatibili	YBN-R/3, YBO-R/SCI, YBN-R/3(SCI), YBO-BS, YBO-BSB, YBO-BSB2	
Approvazioni	EN 54-5:2000 + A1:2002 / EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 / EN 54-26: 2015 EN 54-29: 2015 / EN 54-30: 2015 / EN 54-31: 2015 / CEA 4021:2003	

Nota:

Richiesta la compatibilità della Centrale. Questo rivelatore non supporta la modalità "sleep".

*1 Dipende dalle condizioni ambientali, in accordo con le nostre indicazioni installative.

*2 Dipende dalla compatibilità del pannello.

*3 Le correnti sono cumulative.

*4 La temperatura di funzionamento è conforme alla sensibilità standard.



Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web www.hochiki.com. Hochiki si riserva il diritto di modificare le specifiche dei suoi prodotti di volta in volta senza preavviso. Sebbene sia stato fatto il possibile per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute in questo documento, Hochiki non garantisce che siano aggiornate o non contengano errori. Verificare online la versione corrente.